

Radio da cantiere LXT® / CXT®

DMR301

18V - 12Vmax • DAB+ •
BLUETOOTH

Radio di alta qualità per lavoro o tempo libero con
bluetooth

Radio di alta qualità sul posto di lavoro con grado di protezione IP64. La radio è alimentata da batterie agli ioni di litio da 12Vmax - 18V o alimentazione AC. Bluetooth si connette direttamente al lettore musicale. La radio ha una connessione AUX / USB e capacità di ricarica della batteria. Apribottiglie presente sul retro della radio.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	12 / 14,4 / 18 V
CXT Battery	✓
Piattaforma LXT	✓
Range di frequenza AM	522 - 1710 kHz
Range di frequenza FM	87,5 - 108 MHz
Range frequenza DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Classe di protezione internazionale (IP)	IP64
Bluetooth	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potenza di uscita 12Vmax	1,2 W (x2)
Potenza di uscita 18V	3,5 W (x2)
Porta USB	USB-A (x2)
Uso continuativo 12V / 1,5 Ah	6 h
Uso continuativo 12V / 2,0 Ah	8 h
Uso continuativo 12V / 4,0 Ah	16 h
Uso continuativo con batteria 14,4V / 3,0 Ah	9 h
Uso continuativo con batteria 18V / 2,0	8,2 h

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il jack AUX-IN consente il collegamento a lettori audio personali
- Connettore USB per smartphone
- Adattatore CA di serie.
- Dotato di Bluetooth per connettere in modalità wireless il tuo dispositivo mobile per riprodurre musica
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381899550

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

TC00000203

ADATTATORE CORRENTE

